

KBSound	Solo	Plus	Plus 5"	Select	Premium	Peha
Empfangsbereich	UKW	UKW	UKW	UKW	UKW	UKW
Stationspeicher		20	30	20	20	6
Automatischer Suchlauf	•	•	•	•	•	•
Suchlaufempfindlichkeit einstellbar		•	•	•	•	•
Frequenz Direkteingabe		•	•	•	•	
Automatischer Senderspeicher		•	•	•	•	
RDS						•
Loudness Schaltung		•	•	•	•	
Mute Schaltung		•	•	•	•	
Stereo	•	•	•	•	•	
Mono/Stereo Schalter	•	•	•	•	•	
Klangregler		Höhen + Bass	Höhen + Bass	Höhen + Bass	Höhen + Bass	
Balanceregler		•	•	•	•	
Umschaltbare Lautsprecherimp.					8, 160hm, Line, Verstärker	
Ideal Modus (Festsender u. Lautst)	•	•	•	•		
Displaysprache umschaltbar					•	
Löschsperre für Speicher					•	
Wochentimer					•	
Timerprogramme					2 Radio+Ton	1
Programmiertes Ausschalten					•	n. 1 Std.
Sleep Funktion					•	•
Kurzzeitimer					0-240min	
Anzeige Uhrzeit/Datum					•	Uhrzeit
Displaybeleuchtung, schaltbar					•	•
AUX-Anschluss					•	
Startmodus über externe Schalter	•	•	•	•		•
Fernbedienung	6 Tasten	27 Tasten	24Tasten+ Display	24Tasten+ Display	optional	
Lautsprecher Außendurchmesser	80mm	80mm	180mm	95mm	95mm	
Bohrloch für Lautsprecher	65mm	65mm	150mm	75mm	75mm	
Einbautiefe Lautsprecher	25mm	25mm	74mm	37mm	37mm	
Infrarotmodul	separat	separat	im Lautsprecher	im Lautsprecher	integriert	
Abmessungen Radiomodul		181x50x52	181x50x52	181x50x52	135,5x70,5x44	155x83x45
Einbaumaße Bedienelement	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	116x54x36mm	2UP Dosen
Stromversorgung	230V	230V	230V	230V	15V (über mitgel. Modul)	230V
max. Stromverbrauch	5W	10W	10W	10W	14W	1,5W(Sdb)
Ausgangsleistung	1W+1W	1,5W+1,5W	1,5W+1,5W	1,5W+1,5W	1,5W+1,5W	
Frequenzumfang		20-15000Hz	20-15000Hz	20-15000Hz	20-15000Hz	
Klirrfaktor		0,10%	0,10%	0,10%		
UKW Empfindlichkeit		3,5uV	3,5uV	3,5uV		
Lieferumfang		Radiomodul	Radiomodul	Radiomodul	Radiomodul	
		Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung		
		2 Lautsprecher	2 Lautsprecher	2 Lautsprecher	2 Lautsprecher	
		IR-Modul	in Lautspr. integriert	in Lautspr. integriert	in Bedieneinheit integ.	
		Wandh. für FB	in Lautspr. integriert	in Lautspr. integriert	Unterputzdose	
	10m Ls. Kabel	10m Ls. Kabel	10m Ls. Kabel	10m Ls. Kabel	10m Ls. Kabel	
	Wurfantenne	Wurfantenne	Wurfantenne	Wurfantenne	Wurfantenne	Netzantenne
					Bedieneinheit	
					Blendsatz	
					Verb.-Kabel Modul	
Lautsprecherfarben						
Weiß	2311KLBSSOLOWS	2311KBSPLUSWS	2311KBSPLU5WS	2311KBSSEL2WS	2311KBSPLUSWS	
Chrom glänzend	n. lieferbar	2311KBSPLUSCR		2311KBSSEL2CR	2311KBSPREMCR	
Silber Matt	n. lieferbar	2311KBSPLUSSM		2311KBSSEL2SM	2311KBSPREMSM	
Gerätefarben						
	nicht sichtbar	nicht sichtbar		nicht sichtbar	Weiß , Zusatzblenden in anderen Farben erh.	
Weiß						2311PEHUPRAWS
Silber						2311PEHUPRASI
Anthrazit						2311PEHUPRAAN